

MONTAGEHINWEIS

INSTALLATION NOTE

MELI 5

Pendelleuchte

Pendant light



STENG LICHT AG | Hedelfinger Strasse 103 | D- 70327 Stuttgart
Phone +49- 711- 23 88 00 | Fax +49- 711- 23 88 088
mail@steng.de | www.steng.de

DEUTSCH

Gratulation ! Sie haben ein aufwändig in Handarbeit gefertigtes Unikat „Made in Germany“ erworben. Alle **STENG LICHT** Porzellanschirme werden ausschließlich von der Manufaktur **hering BERLIN** in Handarbeit gefertigt. Jedes Stück ist ein Unikat, kein Schirm gleicht dem Anderen. Materialspezifische Unregelmäßigkeiten sind produktspezifisch und lassen sich nicht vermeiden.

- (1) Gewünschte Pendellänge (Y) ermitteln und Koaxkabel circa 30mm länger als benötigt abschneiden. Dieser Überhang wird später zum justieren und sichern benötigt. (Erfahrungswerte: Unterkante Leuchte ~135cm vom Boden bzw ~60-65cm über Tisch)
- (2) Montagebohrungen an Decke im Maß lt. Skizze (X) bohren. Koaxkabel an beiden Seiten durch Zugentlastungen (B) fädeln und Madenschrauben leicht anziehen. Danach beiliegenden Kabelbinder (C) im Gehäuseinneren zur Sicherung um das Koaxkabel (C) befestigen und Überstand des Kabelbinders abwickeln. Anschließend Koaxkabel beidseitig mittels der auf der 12V- Seite des Trafos befindlichen Klemmen (E) anschließen.
- (3) Leuchte primärseitig mit dem 230V Anschluss an der Decke verbinden. ACHTUNG: Netzanschluss ausschließlich über das schutzisolierte Kunststoffgehäuse !
- (4) Gehäuse an die Decke schrauben
- (5) Feinjustierung der Leuchtenhöhe über die Zugentlastungen. ACHTUNG: Madenschraube nicht zu fest anziehen !

ENGLISH

Installation der Leuchte | Installation of the fixture

Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen und nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.

To avoid the possibility of electric shock, turn off power-supply before installing or servicing and read all instructions before installing the fixture. The fixture must be installed by a qualified electrician. The fixture is suitable only for normal dry rooms.

Leuchtmittel | Lamps

12 Volt
max. 5x 25W QT-LP12 (IRC)
max. 5x 20W QR-C16
max. 5x 20W QR-CBC35

IP 40 CE

