

MONTAGEHINWEIS

INSTALLATION NOTE

TJAO- ZIP

Pendelleuchte

Pendant light



STENG LICHT AG | Hedelfinger Strasse 103 | D- 70327 Stuttgart
 Phone +49- 711- 23 88 00 | Fax +49- 711- 23 88 088
 mail@steng.de | www.steng.de

DEUTSCH

- (1) Deckenteil des Baldachins (B) und die Deckenteile der beiden Seiljustierer (A1) an die Decke schrauben. **ACHTUNG:** Abstand der beiden Seiljustierer (A) bei **TJAO-ZIP 3= 800mm** und bei **TJAO-ZIP 4= 1095mm**.
- (2) Die beiden am TJAO-ZIP Profil befindlichen Stahlseile durch die beiden Seiljustierer (A2) fädeln, in den Deckenhalter (A1) Schrauben (Detail A) und die Leuchte auf die gewünschte Normlänge (Unterkante Leuchte -135cm vom Boden bzw -60-65cm über Tischkante) waagrecht justieren, so dass die Kugel des Stahlseils (Detail C) mittig zwischen den beiden Öffnungen positioniert ist. Durch die zentrale Höhenverstellung (C) kann die Leuchte später im Betrieb stufenlos nach oben in der Höhe verstellt werden.
- (3) Anschlusskabel am Deckenbaldachin (B) an das bauseitige 230V- Netz anschließen (Schutzleiter ist mit grün-gelbem Faden versehen)
- (4) Porzellanschirm (F) auf Fassung (E) aufsetzen und die Verschraubung (G) eindrehen (siehe Detail F)
- (5) Leuchtmittel (QT-LP13, 230V max.60W) einsetzen (nicht im Lieferumfang beinhaltet)
- (6) Funktionsweise der zentralen Höhenverstellung (Detail C): Durch das Ziehen an der mittigen Kugel kann die Leuchte stufenlos nach oben bewegt werden. Um die Leuchte wieder in Ihre Ausgangsposition oder generell nach unten zu bringen bitte die Stifte der beiden Seiljustierer am Balken mit dem rechten und linken Zeigefinger gleichzeitig drücken, bis sich die Kugel wieder in der Mitte der beiden Öffnungen befindet. Leuchte hängt nun wieder waagrecht in der Ausgangsposition.

ENGLISH

- (1) Screw ceiling part of the canopy (B) and the small ceiling parts of the cable adjusters (A1) to the ceiling. (For the US power connection is made through a included 5" plate covering a standard 4" J-Box) **ATTENTION:** Distance of the cable adjuster (A) to be : **TJAO-ZIP 3= 800mm** (31,5") and **TJAO-ZIP 4= 1095mm** (43,1").
- (2) Thread the two steel cables coming from the TJAO-ZIP frame through the two cables adjusters (A2), screw the cable adjuster (A2) in the ceiling part (A1) and adjust the profile to the desired length (standard is ~ 635mm (25") over table. Adjust the frame horizontal using the Little Ball Leveler -Detail C- in the middle between the two openings.
- (3) Connect 230V (or 120V) power feed to the ceiling canopy (B) or in the US to standard 4" J-Box. Grounding conductor cable is marked with green-yellow strip.
- (4) Adapt the porcelain shade (F) to the socket (E) and secure with the washer (G) as described in detail F.
- (5) Insert the lamp bulb into the socket (Halopin, 230V (130V) max.60W). Bulb is not included.
- (6) Function of the central height adjustment (Detail C): Pull on the Little Ball and adjust the fixture upwards. To bring the fixture back in position please push parallel the two cable adjusters at the frame and adjust the frame that the Little Ball is back in the middle between the two openings.

Installation der Leuchte | Installation of the fixture

Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen werden. Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden

To avoid the possibility of electric shock, turn off power-supply before installing or serving and read all instructions before installing the fixture. It is recommended that the fixture is installed only by a qualified electrician. The fixture is suitable only for normal dry rooms.

Technische Daten | Technical data

