

LED-Power Einbaustrahler

Mit unseren LED Einbaustrahlern für den Innen- und Außenbereich, bieten wir die Möglichkeit, mit minimalen Verbrauchswerten, hoher Leuchtdichte und einer Lebensdauer von ca. 40.000 Stunden, geeignete Lichtszenen zu realisieren.

Wir verwenden grundsätzlich Qualitäts-Power LED. Netzgeräte und Konverter siehe Seite 219

LED Power Downlights

With our LED downlights for interior and exterior use we offer long-lasting, low-energy illumination.

Suitable LED drivers on page 219

LED Farben / Colors

WW	Warmweiss / warm white
KW	Kaltweiss / white
BL	Blau / blue
RO	Rot / red
GE	Gelb / yellow
GR	Grün / green


(vorletzte Art. Nr.)
(penultimate article code)

LED Einbaustrahler

ALD ■■■ ■■■ **F L**

ALD ■■■ ■■■ **S P**

Einbaustrahler mit 1 W Power LED und eingesetzter Sammellinse. FL = Flood / SP = Spot Bitte LED Farbe angeben (s. o.) Das LED-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Gehäusefarben / Colors

MNS **MWS** **MNG** **MWS**

LED 1W
350mA

IP 42

LED Light Point


Downlight with 1W power LED and lens for spot (SP) or flood (FL) lighting. The LED driver is not included.

LED Aufbaustrahler

ALE ■■■ ■■■ **F L**

ALE ■■■ ■■■ **S P**

Aufbaustrahler mit 1 W Power LED und eingesetzter Sammellinse. FL = Flood / SP = Spot Bitte LED Farbe angeben (s. o.) Das LED-Netzteil ist nicht eingebaut und nicht im Lieferumfang beinhaltet.



Gehäusefarben / Colors

MNS **MWS** **MNG** **MWS**

LED 1W
350mA

IP 42


Surface mount LED luminaire

Downlight with 1W power LED and lens for spot (SP) or Flood (FL) lighting. The LED driver is not included.

LED Einbaustrahler

ALG ■■■ ■■■

Einbaustrahler mit 8 W Power LED im Edelstahlgehäuse. Durch die tief sitzende LED wird ein annähernd blendfreier Austritt erreicht. Das LED-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Gehäusefarben / Colors

MEG **MWS**

LED 8W 24V DC 3300K

IP 43

Recessed LED Downlight

Downlight with 8W power LED in stainless-steel housing. LED is deeply recessed to reduce dazzle. The LED driver is not included.

